

<b>Content</b>  1x 1x 1x	<b>Dimensions</b> 	<b>Circuit Breaker</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>(W)</th> <th>B16</th> <th>C16</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40</td> <td>18pcs</td> <td>30pcs</td> </tr> <tr> <td>80</td> <td>9pcs</td> <td>15pcs</td> </tr> <tr> <td>120</td> <td>5pcs</td> <td>8pcs</td> </tr> <tr> <td>133</td> <td>5pcs</td> <td>8pcs</td> </tr> <tr> <td>170</td> <td>4pcs</td> <td>6pcs</td> </tr> <tr> <td>210</td> <td>4pcs</td> <td>6pcs</td> </tr> </tbody> </table> 	(W)	B16	C16	40	18pcs	30pcs	80	9pcs	15pcs	120	5pcs	8pcs	133	5pcs	8pcs	170	4pcs	6pcs	210	4pcs	6pcs	<b>Inrush current</b>	<b>Floodlight 40W</b>	<b>Floodlight 133W</b>
			(W)	B16	C16																					
40	18pcs	30pcs																								
80	9pcs	15pcs																								
120	5pcs	8pcs																								
133	5pcs	8pcs																								
170	4pcs	6pcs																								
210	4pcs	6pcs																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Driver</th> <th>65W 1.2-2.3A</th> <th>150W 2.45-4.9A</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inrush current I<sub>peak</sub> (A)</td> <td>50</td> <td>47</td> <td>Input voltage 230V</td> </tr> <tr> <td>Inrush current T<sub>width</sub> (µs)</td> <td>107</td> <td>450</td> <td>Input voltage 230V, measured at 50% I<sub>peak</sub></td> </tr> </tbody> </table>		Driver	65W 1.2-2.3A	150W 2.45-4.9A		Inrush current I <sub>peak</sub> (A)	50	47	Input voltage 230V	Inrush current T <sub>width</sub> (µs)	107	450	Input voltage 230V, measured at 50% I <sub>peak</sub>											
Driver	65W 1.2-2.3A	150W 2.45-4.9A																								
Inrush current I <sub>peak</sub> (A)	50	47	Input voltage 230V																							
Inrush current T <sub>width</sub> (µs)	107	450	Input voltage 230V, measured at 50% I <sub>peak</sub>																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Driver</th> <th>Floodlight 80W</th> <th>Floodlight 170W</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inrush current I<sub>peak</sub> (A)</td> <td>34</td> <td>50</td> <td>Input voltage 230V</td> </tr> <tr> <td>Inrush current T<sub>width</sub> (µs)</td> <td>350</td> <td>545</td> <td>Input voltage 230V, measured at 50% I<sub>peak</sub></td> </tr> </tbody> </table>		Driver	Floodlight 80W	Floodlight 170W		Inrush current I <sub>peak</sub> (A)	34	50	Input voltage 230V	Inrush current T <sub>width</sub> (µs)	350	545	Input voltage 230V, measured at 50% I <sub>peak</sub>											
Driver	Floodlight 80W	Floodlight 170W																								
Inrush current I <sub>peak</sub> (A)	34	50	Input voltage 230V																							
Inrush current T <sub>width</sub> (µs)	350	545	Input voltage 230V, measured at 50% I <sub>peak</sub>																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Driver</th> <th>Floodlight 120W</th> <th>Floodlight 210W</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inrush current I<sub>peak</sub> (A)</td> <td>47</td> <td>50</td> <td>Input voltage 230V</td> </tr> <tr> <td>Inrush current T<sub>width</sub> (µs)</td> <td>450</td> <td>545</td> <td>Input voltage 230V, measured at 50% I<sub>peak</sub></td> </tr> </tbody> </table>		Driver	Floodlight 120W	Floodlight 210W		Inrush current I <sub>peak</sub> (A)	47	50	Input voltage 230V	Inrush current T <sub>width</sub> (µs)	450	545	Input voltage 230V, measured at 50% I <sub>peak</sub>											
Driver	Floodlight 120W	Floodlight 210W																								
Inrush current I <sub>peak</sub> (A)	47	50	Input voltage 230V																							
Inrush current T <sub>width</sub> (µs)	450	545	Input voltage 230V, measured at 50% I <sub>peak</sub>																							

EAN	W	lm	K	R <sub>a</sub>	T <sub>a</sub> (°C)	Vac	Hz	kg	m <sup>2</sup> -90°	m <sup>2</sup> -0°	m <sup>2</sup> -15°	D1	D2	D3	A1	A2	A3	B	H1	H2	L1	L2
8719157029711	40	4000	4000	>80	-40...+50	220-240V	50/60Hz	3.40	0.018	0.069	0.067	10.5	15.5	8.5	279	258	245	66	342	276	150	18
8719157029728	80	8000	4000	>80	-40...+50	220-240V	50/60Hz	5.26	0.023	0.107	0.104	13.5	21	11	331	309	296	72	430	356	170	25
8719157029735	120	12000	4000	>80	-40...+50	220-240V	50/60Hz	5.31	0.023	0.107	0.104	13.5	21	11	331	309	296	72	430	356	170	25
8719157029742	40	4000	4000	>80	-40...+50	220-240V	50/60Hz	3.40	0.018	0.069	0.067	10.5	15.5	8.5	279	258	245	66	342	276	150	18
8719157029759	80	8000	4000	>80	-40...+50	220-240V	50/60Hz	5.26	0.023	0.107	0.104	13.5	21	11	331	309	296	72	430	356	170	25
8719157029766	120	12000	4000	>80	-40...+50	220-240V	50/60Hz	5.31	0.023	0.107	0.104	13.5	21	11	331	309	296	72	430	356	170	25
8719157029773	40	4000	3000	>80	-40...+50	220-240V	50/60Hz	3.40	0.018	0.069	0.067	10.5	15.5	8.5	279	258	245	66	342	276	150	18
8719157029780	80	8000	3000	>80	-40...+50	220-240V	50/60Hz	5.26	0.023	0.107	0.104	13.5	21	11	331	309	296	72	430	356	170	25
8719157029797	120	12000	3000	>80	-40...+50	220-240V	50/60Hz	5.31	0.023	0.107	0.104	13.5	21	11	331	309	296	72	430	356	170	25
8719157029803	40	4000	3000	>80	-40...+50	220-240V	50/60Hz	3.40	0.018	0.069	0.067	10.5	15.5	8.5	279	258	245	66	342	276	150	18
8719157029810	80	8000	3000	>80	-40...+50	220-240V	50/60Hz	5.26	0.023	0.107	0.104	13.5	21	11	331	309	296	72	430	356	170	25
8719157029827	120	12000	3000	>80	-40...+50	220-240V	50/60Hz	5.31	0.023	0.107	0.104	13.5	21	11	331	309	296	72	430	356	170	25
8719157028646	133	16000	4000	>80	-40...+50	220-240V	50/60Hz	6.50	0.03	0.151	0.147	13.5	21	11	399	367	352	77	497	422	170	25
8719157028653	170	21000	4000	>80	-40...+50	220-240V	50/60Hz	6.67	0.03	0.151	0.147	13.5	21	11	399	367	352	77	497	422	170	25
8719157028660	210	26000	4000	>80	-40...+50	220-240V	50/60Hz	7.02	0.03	0.151	0.147	13.5	21	11	399	367	352	77	497	422	170	25
8719157031165	133	15464	3000	>80	-40...+50	220-240V	50/60Hz	6.50	0.03	0.151	0.147	13.5	21	11	399	367	352	77	497	422	170	25
8719157031172	170	20295	3000	>80	-40...+50	220-240V	50/60Hz	6.67	0.03	0.151	0.147	13.5	21	11	399	367	352	77	497	422	170	25
8719157031189	210	25077	3000	>80	-40...+50	220-240V	50/60Hz	7.02	0.03	0.151	0.147	13.5	21	11	399	367	352	77	497	422	170	25

 <b>1</b>  C1 C2 Not included	<table border="1"> <thead> <tr> <th>W</th> <th>C1</th> <th>C2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40</td> <td>Min. M8 35Nm</td> <td>Min. 2x M8 25Nm</td> </tr> <tr> <td>80</td> <td>Min. M20 35Nm</td> <td>Min. 2x M8 35Nm</td> </tr> <tr> <td>120</td> <td>Min. M20 35Nm</td> <td>Min. 2x M8 35Nm</td> </tr> <tr> <td>133</td> <td>Min. M12 35Nm</td> <td>Min. 2x M8 35Nm</td> </tr> <tr> <td>170</td> <td>Min. M12 35Nm</td> <td>Min. 2x M8 35Nm</td> </tr> <tr> <td>210</td> <td>Min. M12 35Nm</td> <td>Min. 2x M8 35Nm</td> </tr> </tbody> </table>	W	C1	C2	40	Min. M8 35Nm	Min. 2x M8 25Nm	80	Min. M20 35Nm	Min. 2x M8 35Nm	120	Min. M20 35Nm	Min. 2x M8 35Nm	133	Min. M12 35Nm	Min. 2x M8 35Nm	170	Min. M12 35Nm	Min. 2x M8 35Nm	210	Min. M12 35Nm	Min. 2x M8 35Nm	<b>2</b> 	<b>3</b> 
	W	C1	C2																					
	40	Min. M8 35Nm	Min. 2x M8 25Nm																					
	80	Min. M20 35Nm	Min. 2x M8 35Nm																					
	120	Min. M20 35Nm	Min. 2x M8 35Nm																					
133	Min. M12 35Nm	Min. 2x M8 35Nm																						
170	Min. M12 35Nm	Min. 2x M8 35Nm																						
210	Min. M12 35Nm	Min. 2x M8 35Nm																						

<b>4</b>  35Nm	<b>Wiring scheme</b>  H05RNF 3x1MM <sup>2</sup> Green-Yellow: ⊕ Blue: N Brown: L	 <b>Position</b>	 <b>Cleaning</b> Clean only with a soft cloth
	<p>This product is equipped with a LED light source which cannot be replaced. This product has a control gear that can be replaced but only by authorised professional personnel.</p>		

**EN** The luminaire shall be installed and maintained by a qualified electrician, in accordance with the national regulations in each country. The luminaire contains no replaceable parts. In case of the luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or authorized dealer. Keep the operating manual for later use. The manufacturer is not responsible for the incorrect use and assembly of this product.

**NL** De armatuur dient te worden geïnstalleerd en onderhouden door een erkend installateur, in overeenstemming met de nationale regelgeving in het betreffende land. De armatuur bevat geen vervangbare onderdelen. Indien de armatuur is beschadigd dient deze enkel te worden vervangen door de fabrikant of door een erkende dealer. Bewaar de handleiding voor later gebruik. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor onjuist gebruik en/of installatie van dit product.

**DE** Die Leuchte muss von einem qualifizierten Elektriker gemäß den nationalen Vorschriften in jedem Land installiert und gewartet werden. Die Leuchte enthält keine austauschbaren Teile. Falls die Leuchte beschädigt ist, wird sie ausschließlich durch den Hersteller oder den autorisierten Händler ersetzt. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für spätere Verwendung auf. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für die unsachgemäße Verwendung und Montage dieses Produktes.

**FR** Le luminaire doit être installé et entretenu par un électricien qualifié, conformément à la réglementation nationale de chaque pays. Le luminaire ne contient pas de pièces remplaçables. Dans le cas où le luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou le revendeur agréé. Conservez le mode d'emploi pour une utilisation ultérieure. Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation et du montage incorrects de ce produit.

**IT** L'apparecchio deve essere installato e mantenuto da un elettricista qualificato seguendo le normative nazionali di riferimento. L'apparecchio non contiene parti sostituibili. In caso di rottura sarà sostituito esclusivamente dal produttore o da un rivenditore autorizzato. Conservate il manuale di installazione per eventuali utilizzi successivi. Il produttore non è responsabile per l'utilizzo ed il montaggio non corretto di tale apparecchio.

**ES** La luminaria debe de ser instalada y mantenida por un electricista cualificado, siguiendo las regulaciones nacionales de cada país. La luminaria contiene partes no reemplazables. En el caso de que la luminaria sea dañada, deberá ser reemplazada exclusivamente por el fabricante o distribuidor autorizado. Guarde el manual para usos posteriores. El fabricante no es responsable por el uso e instalación incorrecta de este producto.