

**Content**

1X  
2X  
2X  
2X  
2X  
2X  
1X

| Model  | B  |
|--------|----|
| 1500mm | 12 |
| 1200mm | 10 |

**Dimensions**

**Inrush current**

|                                   | 8719157046497         | 8719157046503         | 8719157045599          |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Driver                            | 42W 750mA<br>33V 240V | 65W 950mA<br>39V 240V | 65W 1330mA<br>45V 240V |
| Inrush current I <sub>peak</sub>  | 6.0                   | 7.3                   | 17.5                   |
| Inrush current T <sub>width</sub> | 53                    | 63                    | 352                    |

**1**

LF mm  
>A mm  
Ø6mm

| EAN           | W  | lm   | K    | R <sub>a</sub> | T <sub>a</sub> (°C) | Vac     | Hz    | kg   | L (mm) | LF (mm) | A (mm) | Max number of interconnect with same model |
|---------------|----|------|------|----------------|---------------------|---------|-------|------|--------|---------|--------|--|
| 8719157046497 | 30 | 3900 | 3000 | 80             | -20~40°C            | 220-240 | 50/60 | 1.62 | 1260   | 860     | 250    | 23pcs                                      |
|               | 30 | 4200 | 4000 | 80             | -20~40°C            | 220-240 | 50/60 | 1.62 | 1260   | 860     | 250    | 23pcs                                      |
|               | 30 | 4200 | 6500 | 80             | -20~40°C            | 220-240 | 50/60 | 1.62 | 1260   | 860     | 250    | 23pcs                                      |
| 8719157046503 | 43 | 5590 | 3000 | 80             | -20~40°C            | 220-240 | 50/60 | 1.96 | 1560   | 960     | 350    | 16pcs                                      |
|               | 43 | 6020 | 4000 | 80             | -20~40°C            | 220-240 | 50/60 | 1.96 | 1560   | 960     | 350    | 16pcs                                      |
|               | 43 | 6020 | 6500 | 80             | -20~40°C            | 220-240 | 50/60 | 1.96 | 1560   | 960     | 350    | 16pcs                                      |
| 8719157045599 | 65 | 8450 | 3000 | 80             | -20~40°C            | 220-240 | 50/60 | 1.96 | 1560   | 960     | 350    | 12pcs                                      |
|               | 65 | 9100 | 4000 | 80             | -20~40°C            | 220-240 | 50/60 | 1.96 | 1560   | 960     | 350    | 12pcs                                      |
|               | 65 | 9100 | 6500 | 80             | -20~40°C            | 220-240 | 50/60 | 1.96 | 1560   | 960     | 350    | 12pcs                                      |

- (a) Frequency band(s) in which the radio equipment operates; 5.8GHz±75MHz.
- (b) Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency band(s) in which the radio equipment operates; -6.5dBm.
- (c) Please cut off the power before adjusting the CCT DIP switch.

**2-a Surface mounted**

**2-b Suspended**

This is not included and needs to be prepared separately.

**3-a**

**3-b**

**4**

### 5-a

Supply cord shall be at least equal in their mechanical and electrical properties to those specified in 60245 IEC 89 .

### 5-b

Supply cord shall be at least equal in their mechanical and electrical properties to those specified in 60245 IEC 89 .

### 6-a

### 6-b

## Sensor DIP Setting

### Detection area

|     |      |
|-----|------|
| 1   |      |
| ON  | 100% |
| OFF | 50%  |

### Hold Time

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| 2   | 3   |      |
| ON  | ON  | 5s   |
| ON  | OFF | 30s  |
| OFF | ON  | 1min |
| OFF | OFF | 5min |

### Daylight sensor

|     |     |         |
|-----|-----|---------|
| 4   | 5   |         |
| ON  | ON  | Disable |
| ON  | OFF | 50lux   |
| OFF | ON  | 10lux   |
| OFF | OFF | 2lux    |

### Stand-by period

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| 6   | 7   |      |
| ON  | ON  | 0s   |
| ON  | OFF | 30s  |
| OFF | ON  | 5min |
| OFF | OFF | +∞   |

### Stand-by dimming level

|     |     |
|-----|-----|
| 8   |     |
| ON  | 20% |
| OFF | 30% |

### Color SWITCH

Please cut off the power before adjusting the Color SWITCH

3000K

4000K

6500K

Factory setting: 4000K

|                 | Item Specification | 8719157046497 | 8719157046503 | 8719157045599 |
|-----------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| Circuit Breaker | B16                | 29 PCS        | 19 PCS        | 19 PCS        |
|                 | C16                | 58 PCS        | 31 PCS        | 31 PCS        |

## "Led source replaceable"

| Accessories (Please Order Separately) |   |
|---------------------------------------|---|
|                                       | Item No.:248876 EAN:8719157048477<br>Noxion LED Waterproof Poseidon surface mounted bracket (2 pieces)      |
|                                       | Item No.:240965 EAN:8719157024761<br>Noxion LED Poseidon Pronox Waterproof IP65 V2.0 Stainless clips(12pcs) |

**EN** The luminaire shall be installed and maintained by a qualified electrician, in accordance with the national regulations in each country. The luminaire contains no replaceable parts. In case of the luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or authorized dealer. Keep the operating manual for later use. The manufacturer is not responsible for the incorrect use and assembly of this product.

**NL** De armatuur dient te worden geïnstalleerd en onderhouden door een erkend installateur, in overeenstemming met de nationale regelgeving in het betreffende land. De armatuur bevat geen vervangbare onderdelen. Indien de armatuur is beschadigd dient deze enkel te worden vervangen door de fabrikant of door een erkende dealer. Bewaar de handleiding voor later gebruik. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor onjuist gebruik en/of installatie van dit product.

**DE** Die Leuchte muss von einem qualifizierten Elektriker gemäß den nationalen Vorschriften in jedem Land installiert und gewartet werden. Die Leuchte enthält keine austauschbaren Teile. Falls die Leuchte beschädigt ist, wird sie ausschließlich durch den Hersteller oder den autorisierten Händler ersetzt. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für spätere Verwendung auf. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für die unsachgemäße Verwendung und Montage dieses Produktes.

**FR** Le luminaire doit être installé et entretenu par un électricien qualifié, conformément à la réglementation nationale de chaque pays. Le luminaire ne contient pas de pièces remplaçables. Dans le cas où le luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou le revendeur agréé. Conservez le mode d'emploi pour une utilisation ultérieure. Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation et du montage incorrects de ce produit.

**IT** L'apparecchio deve essere installato e mantenuto da un elettricista qualificato seguendo le normative nazionali di riferimento. L'apparecchio non contiene parti sostituibili. In caso di rottura sarà sostituito esclusivamente dal produttore o da un rivenditore autorizzato. Conservate il manuale di installazione per eventuali utilizzi successivi. Il produttore non è responsabile per l'utilizzo ed il montaggio non corretto di tale apparecchio.

**ES** La luminaria debe de ser instalada y mantenida por un electricista cualificado, siguiendo las regulaciones nacionales de cada país. La luminaria contiene partes no reemplazables. En el caso de que la luminaria sea dañada, deberá ser reemplazada exclusivamente por el fabricante o distribuidor autorizado. Guarde el manual para usos posteriores. El fabricante no es responsable por el uso e instalación incorrecta de este producto.